


汉迪—致力于简便可靠测试

HL100、HL200 回路电阻测试仪

汉迪仪器追求一流设计、一流品质、一流服务



HL100技术指标

- ※ 输出电流: DC100A
- ※ 测量范围: $1\mu\Omega \sim 20m\Omega$
- ※ 分辨力: 最高 $0.001\mu\Omega$
- ※ 误差: $\pm (0.5\%R + 2\mu\Omega)$
- ※ 体积: $427mm \times 357mm \times 193mm$
- ※ 重量: 8kg

HL200技术指标

- ※ 输出电流: DC100A/200A
- ※ 测量范围: 100A时 $1\mu\Omega \sim 20m\Omega$
200A时 $1\mu\Omega \sim 10m\Omega$
- ※ 分辨力: 最高 $0.001\mu\Omega$
- ※ 误差: $\pm (0.5\%R + 2\mu\Omega)$
- ※ 体积: $427mm \times 357mm \times 193mm$
- ※ 重量: 9kg

回路电阻测试仪主要用于测量断路器主触头、隔离开关触头、母线连接部分电阻值。

- ◆ 输出电流时间可在1s~60s间任意设定。
- ◆ 能够输入设备编号,以便试验后查看所存储的数据。
- ◆ 测量时显示测试电流、电流输出时间、电阻值。
- ◆ 能储存和长期保存100次测试数据。
- ◆ 内置日历时钟,可记录测试日期。
- ◆ 存储的数据包含设备编号、试验时间、电阻值。
- ◆ 高速热敏打印机,可以打印测试数据。
- ◆ 具有U盘接口,可将数据转存至U盘。
- ◆ 简体中文、英文操作界面任意切换。

HANDY

汉迪仪器

石家庄汉迪科技有限公司

地址: 石家庄市高新区祁连街95号慧谷大厦B座22层

电话: 0311-68021321 传真: 0311-68021323

技术支持: 0311-68021322 400-0311-406

网址: www.shhandy.com

E-mail: shhandy@vip.sina.com

邮编: 050035

